

GARLAND BOLT 925 QGW-V17



Generador con motor 4 tiempos y regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR).

Arranque eléctrico con llave de contacto.

Pantalla electrónica con información de voltaje, frecuencia y horas de uso.

Dos enchufes AC "Tipo F" estándar CEE7/4 "Schuko" con tapa. Salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Chasis de acero perimetral con asas escamoteables y ruedas de transporte.

Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada (cc) 389

Corriente alterna (V/Hz) 230/50

Voltaje nominal (V) 230

Corriente nominal (A) 20,8

Regulación de voltaje AVR

Par máximo Motor (Nm) 28,5

Potencia max. salida (kVA) 5,5


Potencia nominal salida (kVA) 5

Depósito 25 l

Autonomía 5,5 h

EAN: 8414218099503

REF: 53-0020



82 kg
86 kg